

Menu impostazioni sistema

Utilizzare il menu impostazioni sistema per visualizzare informazioni di sistema ed effettuare regolazioni alle impostazioni del sistema. Il menu impostazioni sistema permette di effettuare le seguenti operazioni.

- Visualizzare le informazioni relative all'utilizzo della memoria
- Effettuare regolazioni al contrasto
- Impostare lo spegnimento automatico del calcolatore
- Specificare la lingua di sistema
- Azzerare il calcolatore
- Bloccare la funzione Tutorial (soltanto ALGEBRA FX 2.0)

9-1 Utilizzo del menu impostazioni sistema

9-2 Operazioni memoria

9-3 Impostazioni sistema

9-4 Azzeramento

9-5 Blocco Tutorial (soltanto ALGEBRA FX 2.0)

9-1 Utilizzo del menu impostazioni sistema

Dal menu principale entrare nel modo **SYSTEM** e visualizzare le seguenti voci di menu.

```
System Manager
F1:Memory Usage
F2:Contrast
F3:Auto Power Off
F4:Language
F5:Reset
F6:Tutorial Lock
MemI ◀ T APO L Lang Reset T-Lock
```

- **[F1]** (Mem) ... {visualizzazione dello stato corrente della memoria e cancellazione dei dati salvati in memoria}
 - **[F2]** (◀▶) ... {regolazione contrasto display}
 - **[F3]** (APO) ... {impostazione tempo spegnimento automatico}
 - **[F4]** (Lang) ... {lingua di sistema}
 - **[F5]** (Reset) ... {operazioni di azzeramento del sistema}
 - **[F6]** (T-Lock) ... {blocco Tutorial}
- Il menu T-Lock non appare sulla FX 1.0.



9-2 Operazioni memoria

Utilizzare la voce Mem (Memory Usage) per visualizzare lo stato corrente della memoria e per cancellare alcuni dei dati salvati in memoria.

Mentre è visualizzata la videata iniziale del modo impostazioni sistema, premere **[F1]** (Mem) per visualizzare la videata utilizzo memoria.

Memory Usage	
Program	: 0
Matrix	: 83
Statistics	: 376
List File	: 216
V= Data	: 21↓
137337 Bytes Free	
[DEL]	[DEL/A]

• Cancellazione di dati



1. Utilizzare i tasti cursore **[▲]** e **[▼]** per spostarsi sulla voce uso memoria di cui si desidera cancellare i dati.
2. Premere **[F1]** (DEL).*¹
3. Se al punto 1 sono stati selezionati List File, Graph Memory, V-Win Memory, Picture o H-Copy Memory, apparirà un menù che permetterà di selezionare i dati che si desidera cancellare.
Immettere un numero per specificare i dati e premere **[EXE]**.
4. In risposta al messaggio di conferma che apparirà, premere **[EXE]** (Yes) per cancellare il dato specificato, oppure **[ESC]** (No) per uscire.

La pressione di **[ESC]** o **[SHIFT]** **[ESC]** (QUIT) causa il ritorno alla videata iniziale del modo impostazioni sistema.






*¹ Premendo **[F6]** (DEL • A) vengono cancellati tutti i dati contenuti nella voce di memoria selezionata.

• Visualizzazione informazioni utilizzo memoria

Utilizzare  e  per spostarsi e visualizzare la quantità di memoria (in byte) utilizzata per la memorizzazione di ogni tipo di dato.

La tabella che segue mostra tutti i tipi di dati che appaiono nella videata stato memoria.

Tipo dato	Significato
Program	Dati programma
Matrix	Dati memoria matrice
Statistics	Calcoli e grafici statistici
List File	Dati liste
Y=Data	Funzioni grafiche
Draw Memory	Condizioni rappresentazioni grafiche (View Window, fattore di ingrandimento/riduzione)
Graph Memory	Dati memoria grafici
V-Win Memory	Dati memoria View Window
Picture	Dati memoria disegni
Table	Dati funzione Tabella & Grafico
Dynamic Graph	Dati grafici dinamici
Recursion	Dati Tabella & Grafico ricorsione
Equation	Dati calcolo equazioni
Algebra	Dati variabili algebra (soltanto ALGEBRA FX 2.0)
Alpha Memory	Dati memoria alfabetica
Function Mem	Dati funzione memoria
H-Copy Memory	Memoria trasferimento videata
System	Dati variabili sistema


La pressione di  o   (QUIT) causa il ritorno alla videata iniziale del modo impostazioni sistema.

9-3 Impostazioni sistema

■ Regolazione contrasto

Utilizzare la voce ◀▶ (Contrast) per regolare il contrasto del display.

Mentre è visualizzata la videata iniziale del modo impostazioni sistema, premere **F2** (◀▶) per visualizzare la videata Contrasto.



- Il tasto cursore ▶ rende il contrasto del display più scuro.
- Il tasto cursore ◀ rende il contrasto del display più chiaro.
- La pressione del tasto **F1** (INIT) riporta il contrasto del display alle impostazioni iniziali di default.


La pressione di **ESC** o **SHIFT** **ESC** (QUIT) causa il ritorno alla videata iniziale del modo impostazioni sistema.

È possibile regolare il contrasto mentre altre videate oltre al menu principale si trovano sul display premendo **SHIFT** e quindi ▶ o ◀. Per uscire dalla videata di regolazione del contrasto premere ancora **SHIFT**.

■ Impostazioni spegnimento automatico (APO)

È possibile specificare sei minuti o sessanta minuti come tempo di attivazione per lo spegnimento automatico (Auto Power Off). L'impostazione iniziale di default è di sei minuti.

Mentre è visualizzata la videata iniziale del modo impostazioni sistema, premere **F3** (APO) per visualizzare la videata impostazioni spegnimento automatico.



- **F1** (6) ... 6 minuti
- **F2** (60) ... 60 minuti

La pressione di **ESC** o **SHIFT** **ESC** (QUIT) causa il ritorno alla videata iniziale del modo impostazioni sistema.

■ Impostazioni lingua sistema

Utilizzare Lang per specificare la lingua di visualizzazione per le applicazioni integrate. È inoltre possibile utilizzare applicazioni aggiuntive per installare altre lingue.

1. Dalla videata iniziale del modo impostazioni sistema premere **[F4]** (Lang) per visualizzare la videata impostazione lingua sistema.



2. Utilizzare i tasti cursore **▲** e **▼** per selezionare la lingua desiderata, quindi premere **[F1]** (Sel).
3. Apparirà una videata che utilizzerà la lingua selezionata. Controllarne il contenuto e premere **[ESC]**.

La pressione di **[ESC]** o **[SHIFT] [ESC]** (QUIT) causa il ritorno alla videata iniziale del modo impostazioni sistema.



L'installazione di una lingua con un'applicazione aggiuntiva causa la selezione automatica della lingua installata come lingua di sistema. La variazione della lingua di

sistema da una lingua aggiuntiva ad una lingua integrata, causa la cancellazione della lingua aggiuntiva.

9-4 Azzeramento

1. Mentre è visualizzata la videata iniziale del modo impostazioni sistema, premere **[F5]** (Reset) per visualizzare la videata Azzeramento.

```
*****  
*          RESET          *  
*****  
F1: Setup Data  
F2: Main Memories  
F3: Storage Memories  
F4: Initialize  
S/U MainStrg Init
```


- **[F1]** (S/U) ... {inizializzazione dati impostazione}
 - **[F2]** (Main) ... {cancellazione dati memoria principale}
 - **[F3]** (Strg) ... {cancellazione dati memoria immagazzinamento e dati memoria principale}
 - **[F4]** (Init) ... {cancellazione di tutte le memorie}
2. Premere il tasto funzione corrispondente all'operazione di azzeramento che si desidera effettuare.
 3. In risposta al messaggio di conferma che apparirà, premere **[EXE]** (Yes) per effettuare l'operazione di azzeramento specificata, oppure **[ESC]** (No) per uscire.
 4. Un messaggio apparirà per avvertire del completamento dell'operazione di azzeramento. Premere **[MENU]** per tornare al menu principale.



9-5 Blocco Tutorial (soltanto ALGEBRA FX 2.0)


È possibile disabilitare temporaneamente il modo Tutorial (per 180 minuti).

1. Dalla videata iniziale del modo impostazioni sistema premere **[F6]** (T-Lock) per visualizzare la videata Blocco Tutorial.




```
Tutorial Lock
Tutorial Is Enabled
Lock
```

2. Premendo **[F1]** (Lock) verrà visualizzato il menu a comparsa.



```
Disable Tutorial?
Yes:[EXE]
No:[ESC]
Lock
```


3. Premendo **[EXE]** (Yes) viene bloccato il modo Tutorial, che non potrà essere utilizzato per 180 minuti.



```
Tutorial Lock
Tutorial Is Disabled
Remainder :180Min.
Lock
```

La pressione di **[ESC]** o **[SHIFT] [ESC]** (QUIT) causa il ritorno alla videata iniziale del modo impostazioni sistema.

Se si tenta di entrare nel modo Tutorial mentre ne è abilitato il blocco, viene visualizzata una videata che mostra il tempo rimanente per il blocco del modo Tutorial.



```
Tutorial
Tutorial Is Disabled
Remainder :172Min.
```

Premere **[ESC]** per tornare al menu principale.